

GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA

ENERWELL-G2500

G2500



GS1

7503052037770



CARACTERÍSTICAS

TANQUE DE GASOLINA DE GRAN CAPACIDAD

MOTOR OHV ENERWELL

SOPORTE DE TUBO DE ACERO ENDURECIDO

INDICADOR DE NIVEL DE GASOLINA

ESPECIFICACIONES

Potencia de Arranque	2 800 W
Potencia de Operación	2 500 W
Voltaje de Salida	120/240 V
Frecuencia de Salida	60 Hz
Método de Arranque	Manual
Capacidad del Tanque	15 Litros
Tiempo de Operación Continua	12 Horas
Decibeles en Operación (7 metros)	67 dB
Tipo de Motor	OHV



INCLUYE ACCESORIOS



Potencia del Motor	6.5 HP
Cilindrada del Motor	196 cc
No. Cilindros	1
Enfriamiento	Aire
Velocidad	3 750 r/min
Tiempos	4
Capacidad de Aceite	0.6 Litros
Filtro de Aire	Sí
Ruedas	No

PANEL DE CONTROL



- 1

LÁMPARA PILOTO
- 2

SWITCH ON/OFF
- 3

CONTACTO 2X 120Vca
- 4

CONTACTO NEMA L14-30R, SALIDA TWIST LOCK 120/240Vca
- 5

DISPLAY
- 6

BORNES 12Vcd
- 7



CIRCUIT BREAKER 12Vcd 8.3 A
- 8

PUESTA A TIERRA
- 9

SWITCH SELECTOR DE VOLTAJE 120/240Vca
- 10

INTERRUPTORES L1 y L2

DIMENSIONES Y PESO



Peso: 42 Kg