

GENERADOR INVERSOR A GASOLINA

2300I-2 | 2.0 KW

FRECUENCIA | **PESO BRUTO** | **DIMENSIONES**
60 Hz | 18Kg | 495 X 290 X 460 mm

CONEXIONES

AC 110V 20A



DC 12V8A



TIPO DE MOTOR

Gasolina, OHV, Monocilíndrico, 4 Tiempos

- | | |
|--|--|
| — SISTEMA DE ARRANQUE
Manual | — PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DC
Protector sin fusible |
| — CAPACIDAD DE ACEITE
350ml | — PROTECCIÓN DE SOBRECARGA AC:
Control por programa de protección de sobrecarga del inversor |
| — VOLTAJE
230V Monofásico | — POTENCIA NOMINAL
1.8 kW |
| — THD
3% | — NIVEL DE RUIDO
≤ 64 dB a 7 m |
| — CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
4 L | |



- ✓ Hasta 4 horas de funcionamiento continuo
- ✓ Energía limpia y estable para equipos sensibles
- ✓ Compacto y portátil: ideal para llevar fácilmente a cualquier lugar



Aceite Recomendado: 10W30