

GENERADOR A GASOLINA

6500E-X15 | 6.5 KW


FRECUENCIA 60 Hz | **PESO BRUTO** 82 Kg | **DIMENSIONES** 680 X 510 X 540 mm

CONEXIONES

AC 110 30 A | AC 110 / 220V 30A



AC 110 20 A



TIPO DE MOTOR

Gasolina, OHV, Monocilíndrico, 4 Tiempos

- | | |
|--|---|
| — SISTEMA DE ARRANQUE
Manual / Eléctrico | — POTENCIA DEL MOTOR
13 HP |
| — CAPACIDAD DE ACEITE
1.1 L | — MODELO DE MOTOR
188FD-6500E-X15 |
| — CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
25 L | — POTENCIA NOMINAL DE SALIDA
6.0 kW |
| — VOLTAJE
110 V/220 V Monofásico | — NIVEL DE RUIDO
≤ 74 dB a 7 m |

- ✓ Hasta 12 horas de funcionamiento continuo
- ✓ Versátil y confiable para uso en la industria, negocios, eventos o emergencias
- ✓ Práctico y seguro, con panel de control completo y fácil de operar



Aceite Recomendado: 10W30